

**PAQUETE DE BOMBEO CON UNA MOTOBOMBA MARCA AQUA PAK SERIE PET**

- Ideal para uso residencial y comercial
- Presión constante, velocidad variable, ahorro de energía eléctrica, arranque y paro suave
- Funcionamiento automático
- Compacto, fácil de instalar
- Motobomba tipo Jet marca AQUA PAK serie PET. Ideales para aplicaciones domésticas y donde se requiere que el agua no tenga contacto con materiales sujetos a oxidación. Eje, cuerpo, succión y descarga en acero inoxidable. Impulsor y difusor en Noryl®. Motor cerrado enfriado por aire. Carcasa en aluminio
- Incluye variador de frecuencia marca HIDROCONTROL serie WATER VARIAT VD Plus, el cual brinda ventajas importantes:
  - Presión constante. Ahorro de energía
  - Puede ser alimentado con voltaje monofásico (127V). Acepta amplio rango: de 80 a 140V
  - Reconocimiento automático del voltaje de entrada
  - Creación de sistemas duplex con un variador WATER VARIAT VD en cada motobomba
  - Puesta en marcha fácil de realizar (prácticamente sólo es necesario establecer la presión del sistema)
  - Válvula check integrada
  - Protege a la motobomba en:
    - ✓ Alto y bajo voltaje
    - ✓ Sobrecarga
    - ✓ Corto circuito
    - ✓ Trabajo en seco
    - ✓ Baja presión
- Tanque precargado de acero, para 150 psi de presión máxima de trabajo. Diseño de diafragma. Aprobado por la NSF61



**AÑO DE GARANTÍA**

CÓDIGO	ALIMENTACIÓN FASES X VOLTS (-20%, +10%)	VARIADOR	MOTOBOMBA	HP	MOTOBOMBA FASES X VOLTS	AMP.	SUCCIÓN X DESCARGA	*TANQUE INCLUIDO LITROS (GAL.)
PRES-WVD11127P13	1 x 127	WVEMSM11A127/220DP	PET13/1127	1.3	1 x 127	8.6	1"H x 1.5"H	2.8 (0.7)

\* Por motivo de protección del equipo durante el manejo y embarque, el tanque se surte por separado (sin ensamblar).

**ÁREAS DE OPERACIÓN**

